

深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



品名 2620-2690MHz 8DBi 橡皮套天线
型号 G15518F

- ✓ 室内橡皮套天线
- ✓ 频率: 2620-2690MHz
- ✓ 增益: 8DBI
- ✓ 水平/垂直角度: 360 度
- ✓ SMA 公头



深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117

电话:0755 89390978 传真:0755 89390979



| 电性能指标 | |
|----------|----------------|
| 产品型号 | G15518F |
| 频率范围 | 2620-2690MHz |
| 增益 | 8DBi |
| 驻波比 | ≤1.5 |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 极化方式 | 垂直极化 |
| 水平面半功率角度 | 360° |
| 最大输入功率 | 50W |
| 防雷保护 | 直接地流 |
| 机械指标 | |
| 连接器型号 | SMA 公头 |
| 工作温度 | -40°C ~ + 65°C |
| 天线重量 | 33g |
| 天线尺寸 | Φ13*(390±2)mm |
| 颜色 | 黑色 |

深圳市吉兴通科技有限公司

深圳市龙岗区坪地镇六联社区石壁西路 30 号 B 栋 3 楼, 518117
电话:0755 89390978 传真:0755 89390979

